

HƯỚNG DẪN ĐIỆN THOẠI DECTPHONE PANASONNIC KX-TG5511

Đặc tính:

- Cự ly đi xa: tối đa 60 mét.
- Âm thanh trung thực.
- Phím ECO mode trên bàn phím.
- Loa ngoài trên tay con.
- Khả năng mở rộng tối đa 6 tay con **KX-TGA550**
- Danh bạ lưu 100 số và tên.
- Nhạc chuông đa âm sắc: 10 giai điệu/ 5 kiểu chuông trên tay con.
- Hiển thị và lưu 50 số gọi đến *¹
- Đèn màn hình và đèn bàn phím.
- Pin đàm thoại lên đến 18 giờ/ 170 giờ chờ.
- Pin có thể sạc (AAA (R03) Ni-MH).

1. **Tắt mở nguồn tay con.**

Nhấn và giữ phím [] (gác máy màu đỏ) khoảng 2 giây để tắt nguồn.

Nhấn và giữ phím [] (gác máy màu đỏ) khoảng 1 giây để mở nguồn.

2. **Chọn ngôn ngữ hiển thị trên màn hình.**

Nhấn phím “Menu” ở giữa phía dưới màn hình → nhấn [#][1][1][0]

Nhấn phím [▼]/[▲] để chọn ngôn ngữ sử dụng → nhấn [OK] → [] (phím màu đỏ).

3. **Chọn chế độ quay số.**

Nhấn phím “Menu” ở giữa phía dưới màn hình → nhấn [#][1][2][0].

Nhấn phím [▼]/[▲] để chọn chế độ quay TONE hay PULSE → nhấn [OK] → [] (phím màu đỏ).

4. **Cài đặt ngày giờ hiển thị trên màn hình.**

Nhấn phím “Menu” ở giữa phía dưới màn hình → nhấn [#][1][0][1]

Nhập ngày, tháng và năm → nhấn [OK].

Ví dụ: ngày 15 tháng 1 năm 2011.

[1][5][0][1][1][1]

Nhập giờ và phút.

Ví dụ: 9:30

[0][9][3][0]

Chúng ta có thể chọn chu kỳ 12 giờ hay 24 giờ bằng cách nhấn phím **12/24**

Nhấn phím [OK] → [] (phím màu đỏ).

5. **Chọn chế độ ECO (thân thiện với môi trường).**

Nhấn phím [ECO/R] để tắt mở chế độ này.

Lưu ý: Khi mở chế độ này máy sẽ sử dụng 90% nguồn điện cung cấp nên cự ly đi xa sẽ giảm hơn so với thông thường.

6. **Thực hiện cuộc gọi.**

Nhấn phím [t] hay nhấn phím [] → nhấn số điện thoại cần gọi (các phím số từ 0 đến 9).

Nhấn phím [] (phím màu đỏ) để kết thúc cuộc gọi.

7. **Thực hiện cuộc gọi hay xóa 1 số điện thoại từ số đã gọi đi gần nhất.**

Nhấn phím [] hay nhấn phím [] ().

Nhấn phím [▼]/[▲] để chọn số đã gọi cần gọi lại → nhấn phím [t] để gọi hay nhấn phím **X** để xóa

Nhấn phím [▼]/[▲] để chọn “Yes” → nhấn [OK] → []

8. **Giữ cuộc gọi “Hold”**

Khi đang trả lời cuộc gọi bên ngoài

Nhấn phím “Menu” ở giữa phía dưới màn hình.

Nhấn phím [▼]/[▲] để chọn “Hold” → nhấn phím **OK**

Để lấy lại cuộc gọi, nhấn phím [📞]

9. Chức năng câm tiếng “Mute”

Khi đang đàm thoại.

Nhấn phím [⊗] để bật tắt chế độ câm tiếng.

10. Chờ cuộc gọi (phải đăng ký dịch vụ trên bưu điện)

Nhấn phím [ECO/R] để nhận cuộc gọi thứ 2.

Để chuyển đổi giữa 2 cuộc gọi, nhấn phím [ECO/R].

11. Khóa bàn phím

Nhấn và giữ phím “Menu” ở giữa phía dưới màn hình khoảng 3 giây.

Khi đó màn hình hiện biểu tượng 

Tương tự thế để tắt chế độ khóa bàn phím.

12. Lưu số điện thoại vào danh bạ (tối đa 100 số và tên).

Nhấn phím [] → nhấn chọn [ ⇐]

Đặt tên cho số điện thoại cần lưu (tối đa 16 ký tự) → nhấn phím **OK**

Nhập số điện thoại cần lưu (tối đa 24 số) → nhấn phím **OK** 2 lần.

Sau đó nhấn phím [🔍☎] để thoát.

13. Tìm và gọi điện thoại từ số đã lưu trong danh bạ.

Nhấn phím []

Nhấn phím [▼]/[▲] để tìm số điện thoại đã lưu trong danh bạ.

Nhấn phím [📞] để gọi.

14. Tìm số điện thoại lưu trong danh bạ từ 1 ký tự.

Nhấn phím []

Nhấn 1 ký tự cần tìm từ các phím số trên bàn phím [0], ..[9] hay [#]

Nhấn phím [▼]/[▲] để tìm số cần tìm với ký tự vừa tìm.

Nhấn phím [📞] để gọi.

15. Sửa số điện thoại đã lưu trong danh bạ.

Sau khi tìm thấy số điện thoại lưu trong danh bạ mà bạn muốn thay đổi → nhấn phím “Menu”

Nhấn phím [▼]/[▲] để tìm chọn mục “Edit” → nhấn **OK**

Sửa tên nếu cần → nhấn **OK**

Sửa số nếu cần → nhấn **OK** 2 lần.

Nhấn phím [🔍☎] để thoát.

16. Xóa số điện thoại đã lưu trong danh bạ.

Sau khi tìm số điện thoại đã lưu trong danh bạ cần xóa

Nhấn phím [X] → nhấn phím [▼]/[▲] để chọn “Yes” → nhấn **OK**

Nhấn phím [🔍☎] để thoát khỏi chương trình.

17. Xóa tất cả các số đã lưu trong danh bạ.

Nhấn phím [] → nhấn phím “Menu”

Nhấn phím [▼]/[▲] để chọn “Erase All” → nhấn **OK**

Nhấn phím [▼]/[▲] để chọn “Yes” → nhấn **OK**

Nhấn phím [▼]/[▲] để chọn “Yes” → nhấn **OK** → [🔍☎]

18. Copy danh bạ

Tìm 1 số điện thoại đã lưu trong danh bạ cần copy từ tay con này sang tay con khác → nhấn “Menu”

Nhấn phím [▼]/[▲] để chọn mục “Copy” → nhấn **OK**

Nhấn phím [▼]/[▲] để chọn tay con cần copy sang → nhấn **OK**

Khi đó màn hình tay con copy hiển thị “Completed”

Để tiếp tục copy số khác, nhấn [▼]/[▲] để chọn “Yes” → nhấn **OK**

Tìm số cần copy, sau đó nhấn phím **OK**

Nhấn phím []

19. Copy tất cả các số điện thoại trong danh bạ từ tay con này sang tay con khác.

Nhấn phím [] → nhấn “Menu”

Nhấn phím []/[] để chọn “Copy all” → nhấn [OK]

Nhấn phím []/[] để chọn tay con cần copy sang → nhấn [OK]

Nhấn phím [] để thoát khỏi chương trình.

20. Chức năng báo thức

Chuông báo thức 1 lần trong 3 phút hay lặp lại hàng ngày.

Nhấn phím “Menu” → nhấn [#][7][2][0]

Nhấn phím []/[] để chọn chức năng báo thức

“off” : tắt chức năng báo thức.

“Once” : báo thức 1 lần.

“Daily” : chức năng báo thức lặp lại hàng ngày.

Nhập ngày, tháng báo thức → nhấn [OK]

Cài đặt thời gian báo thức → nhấn [OK]

Nhấn phím []/[] để chọn tone báo thức → nhấn [OK].

Nhấn phím [OK] → nhấn [].

21. Thay đổi tên tay con.

Nhấn phím “Menu” ở giữa phía dưới màn hình → nhấn [#][1][0][4].

Nhập tên cho tay con muốn thay đổi tên (tối đa 10 ký tự).

Nhấn phím [OK]

Nhấn phím []/[] để chọn chế độ hiển thị màn hình “On” hay “off” → nhấn phím [OK] 2 lần

Nhấn phím []

22. Lưu mã vùng để xóa tự động.

Nếu bạn đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến khi có điện thoại gọi đến máy sẽ hiển thị “mã vùng” “ số điện thoại gọi đến”. và bạn muốn gọi lại từ số hiện đến mà không cần quay mã vùng.

Nhấn phím “Menu” → nhấn [#][2][5][5]

Nhập mã vùng (tối đa 5 số) → nhấn [OK] → nhấn [].

23. Thay đổi mã PIN

Nhấn phím “Menu” → nhấn [#][1][3][2]

Nhập mã PIN cũ (mặc định của nhà sản xuất là 000)

Nhập mã PIN mới (4 số) → nhấn [OK] → nhấn []

24. Đăng ký 1 tay con với máy mẹ.

Trên tay con.

Nhấn phím “Menu” ở giữa phía dưới màn hình → nhấn [#][1][3][0]

Trên máy mẹ.

Nhấn và giữ phím [] khoảng 5 giây

Trên tay con.

Chờ đến khi màn hình hiện “Base PIN” → nhập mã PIN [0][0][0][0] → nhấn [OK]

Lưu ý: khi màn hình tay con muốn đăng ký với máy mẹ hiện “Base PIN” thì màn hình các tay con sẽ hiện “Registering”

25. Hủy 1 tay con khỏi máy mẹ.

Nhấn phím “Menu” ở giữa phía dưới màn hình → nhấn [#][1][3][1]

Nhấn phím []/[] để chọn tay con muốn hủy kết nối với máy mẹ → nhấn [OK]

Nhấn phím []/[] để chọn “Yes” → nhấn [OK]

Nhấn phím [].

26. Tìm và gọi lại từ số điện thoại gọi đến.

Nhấn phím []

Nhấn phím [▼] để tìm số gọi đến gần nhất hay nhấn phím [▲] để tìm số gọi đến cũ nhất.

Để gọi lại nhấn phím [t]

Để thoát khỏi chương trình, nhấn phím []

27. Sửa 1 số điện thoại gọi đến trước khi gọi lại.

Nhấn phím [◀]

Nhấn phím [▼]/[▲] để tìm số gọi đến

Nhấn phím [Edit] → sửa số gọi đến

Nhấn phím [t] để gọi.

28. Chọn và xóa 1 số gọi đến.

Nhấn phím [◀]

Nhấn phím [▼]/[▲] để tìm số gọi đến

Nhấn phím [X] → nhấn phím [▼]/[▲] để chọn “Yes” → nhấn [OK]

Nhấn phím []

29. Xóa tất cả các số gọi đến đã lưu.

Nhấn phím [◀]

Nhấn phím [X] → nhấn phím [▼]/[▲] để chọn “Yes” → nhấn [OK]

Nhấn []

30. Lưu số gọi đến vào danh bạ.

Nhấn phím [◀]

Nhấn phím [▼]/[▲] để tìm số gọi đến → nhấn []

Nhấn phím [▼]/[▲] để chọn “Phonebook” → nhấn [OK]

Lưu tên cho số điện thoại.

31. Thực hiện cuộc gọi nội bộ (khi bộ có 2 tay con trở lên)

Nhấn phím “Menu” ở giữa phía dưới màn hình → nhấn []

Nhấn phím [▼]/[▲] để tìm chọn tay con muốn gọi → nhấn [OK]

Để kết thúc cuộc gọi, nhấn []

32. Trả lời cuộc gọi nội bộ.

Khi chuông reo, nhấn phím [t] để trả lời.

Nhấn phím [] để kết thúc cuộc gọi.

33. Chuyển cuộc gọi bên ngoài sang tay con khác.

Khi đang nhận cuộc gọi bên ngoài, nhấn phím []

Nhấn phím [▼]/[▲] để chọn tay con muốn chuyển cuộc gọi sang → nhấn [OK]

Để chuyển cuộc gọi sang tay con khác, trên tay con chuyển nhấn phím []

Để đàm thoại tay 3, nhấn phím []